

SMÅSKALIG ELPRODUKTION

– anläggningar mindre än 1 500 kW

Gäller från och med 2024-01-01

Nätavgift för inmatning av el

| Elnätsabonnemang | 0,4 kV och 10 kV |
|----------------------------------|------------------|
| Abonnemangsavgift upp till 63 A | 0 kr/mån |
| Abonnemangsavgift 80 A och över* | 150 kr/mån |

*Abonnemangsavgift = Betalas endast om anläggningen är huvudsakligen producent på årsbasis, dvs om anläggningen producerar mer än den förbrukar under året.

Nätnyttosättning för inmatning av el

| Ersättning | Nätnyttosättning Fast del* (öre/kWh) | Nätnyttosättning Rörlig del* (%) |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nätnyttosättning Lågspänning | 1,81 | 9,43% |
| Nätnyttosättning Mellanspänning | 1,79 | 7,16% |
| Effektorsättning (Vatten/Bio) | 3,30 | |

Priserna anges exklusive moms.

Ersättning (förlustersättning)

Ersättning för nätnytta baseras på den minskning av förluster som uppstår i ledningsnätet vid anslutning av producentens anläggning jämfört med om den inte hade anslutits

Effektorsättning

Effektorsättningen motsvarar reduktionen av nätkoncessionshavarens kostnader för att vara ansluten till överliggande nät tack vare producentens anslutning till dennes nät.

Så här räknas nätnyttosättning ut:

Fast del = 1,81 öre/kWh, Rörlig del = 9,43%, timvärde på elbörsen antas till 1 kr/kWh = 100 Öre/kWh

Fast del + rörlig del × timvärdet på elbörsen=Nätnyttosättning

$1,81 + 9,43\% \times 100 = 11,24$ Öre/kWh

Vi gör värme och el
av rester från skogen
– det är bra för framtiden.